

網路RFID感應卡門禁差勤機

BIC-302



- ✔ SMS訊息傳送:可廣播或多人指定訊息傳播.當員工感應卡按指紋通過時,螢幕即出現指定訊息.可應用於會議訊息提醒..等等.
- ✔ 工作碼設置:可以依員工簽到退與外出或工作類別等特殊需求,無限制的編製不同工作選項.例如外出看醫生,外出到高雄分部,外出到台東分部...設定不同工作選項.
- ✔ USB Flash硬碟:可應用於無法連線或通訊場所.如需移動式攜帶或廠區,當網路斷線或一些原因,可利用USB Flash上傳或下載員工指紋資料,差勤記錄資料.
- ✔ 可登錄脅迫感應卡或脅迫密碼,會通過已連接的警報系統及自動撥號機向外發出無聲求助.

產品特色

- ◎ 能提供三種不同方式操作:1.感應卡操作;2.感應卡+密碼;3.密碼.
- ◎ 可選購內建Web Server,可直接利用IE瀏覽器使用各種內建軟體功能.
- ◎ 內建TCP/IP網路,不需另行購置網路轉接器
- ◎ 輸入輸出介面連接外部系統配件,可接出門按鈕開啓電鎖並設置在某個時段為有效操作
- ◎ 可接門磁感應器當受到未授權強行進入時便自動發出警報訊號並設置某個時段為有效操作,如連接玻璃破碎開門器,當遇到緊急逃生時,可打破玻璃開門器便自動開啓電鎖逃走並發出警報訊號.如連接火警系統,當收到火警訊號立即自動開啓電鎖並發出警報訊號.
- ◎ 可通過內置的背光液晶顯示幕和背光鍵盤,可進行脫機操作,機器本身可存儲比對記錄.也可以通過電腦來管理作業系統,利用TCP/IP,RS232,RS485進行通訊
- ◎ 定時響鈴功能: 整合到指紋機中,不但可以節省成本,而且方便管理,用於可以設定8個時間段響鈴時間與響鈴時間長度
- ◎ 定時時間段轉換:可設定上班簽到,下班簽退,加班簽到與加班簽退等定時功能班次轉換,每個功能可設定四個時間點.
- ◎ 選購外接RS232印表機功能: 可外接RS232印表機,即時列印.

產品規格

尺寸	100 (L) * 129 (W) * 40 (H) mm
CPU	32位RISC 嵌入式CPU
系統容量	10000個持卡者, 3萬筆記錄
驗證方式	卡片, 密碼+卡片, 密碼
讀卡器埠/資料格式	內嵌10cm感應讀卡器/26BIT Weigand
門禁功能	50個時間段, 5個分組, 10個開門組合, 支援多用戶進入, 10A/12VDC繼電器開關量或電壓輸出
報警功能	防拆報警, 非法開門報警, 門未關好報警和宵持報警, 並可輸出一路警報觸發信號, 可外接警號, 警燈或報警主機
聯網方式	網路TCP/IP或RS232 或RS485
其他輸入	TTL連接一組門磁和開門按鈕信號輸入
顯示、語音及鍵盤	四行藍色液晶, 雙色LED指示燈, 多國語言語音提示, 16位元數位鍵盤
選購	內建Web Server,可直接利用IE瀏覽器設定與查詢,應用差勤軟體
電源參數	四行藍色液晶顯示幕,每行16字元和雙色LED指示燈, 中文或英文語音提示
電源參數	12V DC, 待機電流<50mA, 工作電流<400mA. 硬體設計上, 採用國際流行的POE設計, 專業的防靜電和抗干擾設計, 所有輸入輸出口均具備過流和過壓保護, 具備防拆報警和專業的警報處理功能, 具備電壓監控及可程式化看門狗監測, 品質卓越
使用環境	溫度 - 15°C-45°C, 濕度10%-90%